

XCP Pro Upgrade de firmware

Passos:

1 . Desenergize o PLC.

2 . Abra a pastar "enrollment", de um duplo clique em "Enrollment.bat". Irão aparecer as os Pop-ups conforme abaixo. Clique em OK.

RegSvr32	2 X
i)	MSCOMM32.OCX 中的 DllRegisterServer 成功。
	确定
RegSvr32	2 X
i)	COMDLG32.OCX 中的 DllRegisterServer 成功。
	确定

3 . Abra o folder "System upgrade tool", Dê um duplo clique no



4 . A janela de atualização será aberta.



5 . Clique em Open file e escolha o modelo da CPU do CLP. No caso por exemplo do modelo XC3-24 escolha o modelo imediatamente acima XC3-32.

打开文件				<u>? ×</u>
查找范围(I):	🗁 ХСЗ	•	+ 🗈 💣 🎟 -	
Fecent Recent 桌面 致的文档 买的电脑 网上邻居	XC3-14.sys XC3-19AR.sys XC3-32.sys XC3-60.sys XC3-XP.sys XC3-XP.sys			
	文件名 @): XC3-32.sys 文件类型 ①: 系统文件 (□ 以只读力	; *. sys) 5式打开 (<u>8</u>)	•	打开 (2) 取消

6 . Clique em "Set Paramenter"



7. Será aberta a janela "Download settings". Selecione a porta que vc está utilizando.

👸 Download set	tings			×
-COM settings-	C. 20110	C (2010)	C. 2011	
	C COME	C COM7	C COM4	
	Como	Com.	1 Clane	
	PLC series	XC3/XC5 💌		
-PLC download	address —			
PLC download	address:	62000	H (hex)	
lowest versi	on address:	10034	H (hex)	
highest vers	ion address:	10035	H (hex)	
-Dowpload file	oddross			
Start addres	s:	2000	H (hex)	
End address:		1 DFFF	H (hex)	
End address:	OK		Cancel	

8 . Clique em "Start Download".



9 . Agora energize o PLC com o cabo de comuinicação conectado ao PC, na porta que vc está trabalhando.

Importante: Não desenergize a CPU durante o processo de atualização.

10 . Após concluída a atualização desenergize a CPU. Após isto energize-a novamente.

11 . Processo de Atualização Concluído.